

Anschluss der Akkusirene AP205

ROT

+12 Volt Betriebsspannung

SCHWARZ

Masse - wird an einem Massepunkt der Karosserie abgenommen

Weiß

Dieses Kabel aktiviert die Sirene, wenn es ein positives Signal (+12 Volt) erhält.

Es wird mit dem weiß/rotem (CAN2) oder violetten (Pandora) Kabel vom Steuerteil kommend verbunden.

Blau

Dieses Kabel aktiviert die Sirene wenn es ein negatives Signal (Masse) erhält.

Es wird entweder das blaue oder weiße Kabel verwendet.

Der mitgelieferte Schlüssel dient zum Einschalten der Sirene, bzw. um die Sirene aus zu schalten, wenn das Fahrzeug in die Werkstatt muss und dort evtl. die Fahrzeugbatterie abgeklemmt wird.

